



Données techniques préliminaires

Fronius PV Point Confort

	Unité				
Numéro d'article		4 240 315,CK			
		Primo GEN24 et GEN24 Plus		Symo GEN24 et GEN24 Plus	
		Fonctionnement continu	Surcharge (5 secondes)	Opérations continues	Surcharge (5 secondes)
Puissance maximale en mode d'alimentation de secours W		3000	4700	3000	4100
		Fonctionnement continu	Surcharge (5 secondes)	Fonctionnement continu	Surcharge (5 secondes)
Courant maximal	UN	13	20	13	18
Connexion au réseau		1~ NPE220/230			
Fusion		Disjoncteur miniature 13 A* type C & disjoncteur différentiel 30 mA type A			
		Avec emballage	Sans emballage	Avec emballage	Sans emballage
Poids	G	412	320	412	320
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur)	mm	45x119x103			

*Si nécessaire, un disjoncteur miniature d'un maximum de 16 A peut également être utilisé pour la fusion. Cependant, un maximum de 13 A peut être fourni en mode alimentation de secours.